

<b>Typ</b>	-	<b>Wersja</b>	01/22	<b>Aktualizacja</b>	2022-12-21
<b>Numer</b>	OSP-0009				
<b>Model</b>	Zworka - starter LED 0,3A do świetlówki LED jednostronnie zasilanej				
<b>Kod EAN</b>	5907758830857				

**Parametry elektryczne**

Moc	9-24 W
Moc maksymalna	24 W
Napięcie wejściowe	220-240 V • AC
Prąd	0,3 A
Częstotliwość	50-60 Hz
Współczynnik mocy	-

**Dodatkowe dane**


Kształt i wykończenie	Walec -Biały
Waga netto	4,0 g
Długość L	39,0 mm
Średnica D	20,5 mm
Materiał korpusu	Plastik

**Zastosowanie produktu**

Zastąpienie standardowej świetlówki fluoroscencyjnej lampą liniową LED wymaga dokonania zmiany w obwodzie zasilania. Zwarty starter stosuje się do pominięcia oryginalnego startera w układach z statecznikiem indukcyjnym w celu zastosowania lampy liniowej LED.

**UWAGA!**

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do lamp liniowych LED zasilanych jednostronnie, montowanych w standardowych oprawkach z statecznikiem i starterem.

**Ochrona środowiska**

Produktu nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Zużyte lampy należy zwrócić w miejscu zakupu. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.